

Советы пользователю: переход от использования панелей EZTouch к использованию панелей C-more

Графические сенсорные панели оператора C-more были разработаны так, чтобы обеспечить «безударный переход» пользователей ранее использовавших в своих проектах панели EZTouch.

Автоматическое конвертирование существующего проекта EZTouch

Программное обеспечение панелей **C-more** было разработано с возможностью автоматического преобразования любого EZTouch-проекта созданного в редакторе EZTouch Edit **version 3.1a**. Для этого нужно только открыть этот проект в **C-more Programming Software** и сохранить его.

Для того чтобы конвертировать проект EZTouch в проект для C-more, выполните следующие действия:

С основного экрана **C-more Programming Software**, выберите функцию **Start a Project** на панели **Quick Project Toolbar**.

1. В окне **Step 1**, выберите **Read from Disk**.
2. Выберите вариант **Browse**, для считывания проекта EZTouch: обычное место хранения проектов C:\Project Files\EZTouch\Project.
3. Из ниспадающего списка выберите Ваш **EZTouch project** (файл с расширением .ezt).
4. Нажмите **OK**. Программа **C-more** будет конвертировать проект от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от размеров проекта.
5. Ваш проект готов для редактирования, просмотра его работы в режиме имитации (simulate) или загрузки в панель **C-more**. Существовавший ранее проект не будет изменен, а новый проект будет сохранен с расширением **.eap**.

Подключение контроллеров к панели C-more

В панелях **C-more** используются для подключения контроллеров по последовательным RS232/422/485 портам те же кабели, что и у **EZTouch**.

Панели **C-more** работают с теми же контроллерами, что и **EZTouch**, но в **C-more** не реализована, в настоящее время, связь с контроллерами и использованием специальных мезонинных модулей по протоколам: ProfiBus, Siemens MPI, DeviceNet, DH+, Modbus+.

Примечание: для программирования панелей **C-more** (в отличие от EZTouch) используются USB-кабели или Ethernet (CAT5) кабели.

Монтирование панелей C-more на щит или шкаф

Размер прямоугольного отверстия для панелей **C-more** совпадает с отверстиями панелей EZTouch соответствующего размера. Крепление панели осуществляется только прижимными скобами.

Примечание: Единственно 6-ти дюймовая панель EZTouch **в обычном корпусе** (не Slim Bezel) имеет размер больший, чем соответствующая панель C-more используются USB. Если отверстие в Вашем шкафу уже сделано для этой панели, необходимо использовать специальный переходник-адаптер: **EA-6-ADPTR**